KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-CR-214

EAN: 5901752483019

Mikrofalowy czujnik ruchu, mini, 360/180st. IP20, 1200W

Mikrofalowy (radarowy), małogabarytowy czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu, który wysyła fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu, wywołane nawet najmniejszym ruchem w obserwowanym obszarze. Niewielka emisja mocy (<0,2mW), potencjometry do regulacji: czasu świecenia, zasięgu wykrywania ruchu i czułości natężenia światła. Detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe, brak wpływu temperatury na detekcję. Płaska obudowa umożliwia montaż w puszcze podtynkowej Ø60 mm. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym. Wymiary: 54,5 × 25 × 39,4 mm (szer./wys./gł.)

Napięcie zasilania:
230V~, 50Hz

Regulacja czujnika natężenia światła LUX:

Regulacja zasięgu detekcji SENS:

Regulacja czasu świecenia TIME:

Kąt widzenia:
360°/180°

Typ czujnika:
mikrofalowy

ORNO-LOGISTIC Sp. z o. o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl

Wygenerowano automatycznie 11-04-2022 o godz. 22:54 przez system PIM Lumanti www.lumanti.pl

Informacje ogólne

Stopień ochrony (IP):	20
Max. Obciążenie dla źródła LED:	300 W
Max. obciążenie:	1200 W
Kolor:	biały
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Wyjście przekaźnikowe:	nie
Czujnik obecności:	nie
Temperatura pracy:	-20℃~+50℃
Regulacja czujnika natężenia światła LUX:	tak
Wymiary czujnika - szerokość (mm):	39,4 mm
Montaż:	natynkowy/podtynkowy
Wymiary czujnika - wysokość (mm):	54,5 mm
Zakres regulacji czujnika natężenia światła LUX:	<3—2000lux
Wymiary czujnika - głębokość (mm):	25 mm
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	tak
Regulacja czasu świecenia TIME:	tak
Zakres regulacji TIME:	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 12 min. ± 1 min.
Zasięg detekcji:	1-8 m
Kąt widzenia:	360°/180°
Typ czujnika:	mikrofalowy