


WL0042



lumina Łącznik seryjny/świecznikowy, srebrny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny	
Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
Prąd znamionowy	10 A
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Materiały	
Kolor	Srebrny
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0
Identyfikacja	
Konfiguracja elementów	Element podstawowy
Łączność	
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak
Elementy sterujące i wskaźniki	
Liczba przycisków	2
Wymiary	
Zakres głębokości wbudowania	26 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05
Architektura	
Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Bez lampy jarzeniowej
Rodzaj łącznika	Seryjny