100542 AX3122



EAN: 8592765005434

Auxiliary contact, 2 change over

Charakterystyka

Paremeter	Wartość
Znamionowy prąd załączania	6
Liczba styków sygnalizacji błędu	0
Z samotestem prądu różnicowego	NIE
Napięcie znamionowe	230
Do montażu z	Wyłącznik nadprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego	Styk pomocniczy
Liczba styków rozwiernych	0
Montowane fabrycznie	NIE
Szerokość montażowa	0.5
Liczba styków przełącznych	2
Do maks. prądu styków głównych	125
Liczba styków zwiernych	0
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)	