

WL1050



lumina Gniazdo SCHUKO, biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Materiały	
Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy
Wymiary	
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Łączność	
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie

Pojemność

Liczba modułów	0

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Osłona centralna
Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
Systemy powiązane	Hager lumina